Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Ürüne Genel Bakış

Şarj Etme

- Kullanmadan önce, lütfen her iki kulaklıktaki temas noktalarından koruyucu filmi çıkarın ve şarj kutusu ile kulaklıkları tamamen şarj edin.

- Şarj kablosunu şarj kutusuna bağlayın ve eş zamanlı olarak şarj etmek için kulaklıkları kutu içerisinde tutun.
- Şarj kutusunun tamamen şarj edilmediği durumda göstergesi beyaz renktedir. Tamamen şarj edildiği durumda göstergesi kapalıdır.

Açma

İçerisinde kulaklık varken şarj kutusunun pilinin bitmediğinden emin olun. Kulaklıklar şarj kutusundan çıkarıldığında otomatik olarak açılacaktır.

Kapatma

- Şarj kutusunun pilinin bitmediğinden emin olun. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirdikten sonra, şarj kutusunun göstergesi beyaza dönecektir. Kulaklıkların otomatik olarak bağlantısını kesilecek ve kulaklıklar şarj olmaya başlayacaktır, tamamen şarj olduklarında ise otomatik olarak kapanacaklardır.
- Kulaklıklar eşleme durumuna girdiğinde ve şarj kutusundan çıkarıldıklarında, eğer 10 dakika içerisinde herhangi bir cihaza bağlanmazlarsa otomatik olarak kapanacaklardır

Takma

- Kulaklığı nazikçe kulak kanalınıza yerleştirin, daha sonra rahat bir konuma gelecek şekilde ayarlayın.
- Aramalar sırasında daha anlaşılır görüşmeler için birincil mikrofonu ağzınıza doğru yönelttiğinizden emin olun.

Not: M-boyut kulaklık uçları ve L-boyut kulak askıları kulaklık üzerine takılmalar gelmektedir. Eğer uygun değillerse, lütfen uygun bir boyutla değiştirin.

Bağlantı

İlk bağlantı

Kapağı açın ve kulaklıkları çıkarın. Her iki kulaklıktaki göstergeler yavaşça beyaz yanıp söndüğünde, kulaklıklar bağlanabilir. Telefonunuzda Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve daha sonra kulaklıkları bağlamak için "Redmi Buds 3 Lite" ürününü arayın ve üzerine dokunun.
Not: Eğer kulaklıklar bağlanamazsa, şarj kutusuna geri yerleştirin, kapağı kapatın ve yukarıdaki işlemi yineleyin.

Diğer cihazlara bağlanma

Eşlenen telefonun Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın ya da diğer cihazlara bağlanmak için kulaklıkları sıfırlayın.

Kulaklıkları sıfırlama

Eğer kulaklıklar düzgün bağlanamazsa, lütfen sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Sıfırlamadan önce şarj kutusunun pilinin bitmediğinden emin olun. Şarj kutusunun kapağını açın ve her iki kulaklığı kutuya yerleştirin. Her iki kulaklıktaki çok fonksiyonlu dokunmatik alanlara basın ve en az beş saniye basılı tutun ve daha sonra serbest bırakın. Şarj kutusunun göstergesi üç defa beyaz yanıp sönecektir, kulaklıkların başarıyla sıfırlandığını gösterir. (Bağlantı sol ve sağ kulaklıklar arasında kayıt yapar ve kulaklıklar ile telefon sıfırlanır.)

Her iki kulaklığa aynı anda basın ve 5 saniye basılı tutun.

Fonksiyona Genel Bakış

Aramaları Yanıtla/Sonlandır

Bir aramayı yanıtlamak için sol/sağ kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik alanına çift tıklayın; aramayı reddetmek ya da kapatmak için ise sol/sağ kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik alanına üç defa dokunun.

Müzik Oynat/Duraklat

Sesi duraklatmak/oynatmak için sol/sağ kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik alanına basın ve basılı tutun.

Sonraki parçayı oynat

Şes oynatırken, sonraki parçayı oynatmak için kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik alanına çift tıklayın.

İkinci aramayı yanıtla

Devam eden aramayı beklemeye almak ve gelen aramayı yanıtlamak için sol/sağ kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik alanına çift tıklayın. Gelen ikinci aramayı yanıtladıktan sonra, iki arama arasında değişiklik yapmak için çok fonksiyonlu dokunmatik alana çift tıklayın. Geçerli aramayı kapatmak ve beklemedeki aramayı yanıtlamak için ise sol/sağ kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik alanına üç defa dokunun.

Telefonun sesli asistanını uyandırma

Kulaklıkları taktığınızda (arama sırasında değil), sesli asistanı uyandırmak için çok fonksiyonlu dokunmatik alana üç defa dokunun.*
* Kulaklıkların sesli asistan fonksiyonunu desteklemesi gerekir.

Tek/çift kulaklık modu arasında geçiş yapma

Her iki kulaklık da başarıyla bağlandığında, çift-kulaklık modunda demektir. Eğer kulaklıklardan biri şarj kutusuna geri yerleştirilirse ve kapak kapatılırsa, diğer kulaklık otomatik olarak tek-kulaklık moduna girecektir. İkinci kulaklık şarj kutusundan çıkarıldığında, çift-kulaklık modu otomatik olarak yeniden yüklenecektir.

Otomatik bağlantı

Kulaklıklar şarj kutusundan çıkarıldığında, otomatik olarak en son kullanılan Bluetooth cihazına bağlanacaktır. Eğer kulaklıklar herhangi bir cihaza bağlı değillerse, otomatik olarak bağlantı bekliyor moduna girecektir.

Bağlantı kesildi

Cihazın Bluetooth'u devre dışı bırakıldığında ya da kulaklıklardan bağlantısı manuel olarak kesildiğinde, kulaklıklar otomatik olarak bağlantı bekliyor moduna girecektir. Eğer 10 dakika içerisinde cihaz bağlanmazsa, kulaklıklar otomatik olarak kapanacaktır.

Düşük gecikme modu

Kulaklıklar telefona bağlandığında (arama sırasında değil), düşük gecikme modunu etkinleştirmek için sol ve sağ kulaklıkların çok fonksiyonlu dokunmatik alanlarına eş zamanlı basın ve basılı tutun. Düşük gecikme modu etkinleştirildiğinde, sol ve sağ kulaklıkların çok fonksiyonlu dokunmatik alanlarına eş zamanlı basın ve basılı tutun veya düşük gecikme modunu devre dışı bırakmak için her iki kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin.

Not: Dışarıda hava soğuduğunda ve elleriniz kuruduğunda, kulaklıklar dokundu̇ğunuzda çalışmayabilir.

Teknik özellikler

Adı: Wireless Earphones
Model: M2110E1
Frekans Bandı: 2402–2480 MHz
Maks RF Çıkış Gücü: < 20 mW

Kulaklıklar
Boyutlar: 24,5 × 16,7 × 24,6 mm
Kablosuz Erişim Alanı: 10 m (engelsiz bir ortamda)
Giriş: 5 V ⎓ 50 mA
Kablosuz Bağlantı: **Bluetooth*** 5.2

Şarj Kutusu
Model: M2110E1
Boyutlar: 60 × 46 × 23,7 mm
Pil Kapasitesi: 315 mAh
Giriş: 5 V ⎓ 300 mA
Çıkış: 5 V ⎓150 mA

Saklama Sıcaklığı: 0 °C ila 45 °C
Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 45 °C
Hizmet Ömrü: 1 yıl

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürün, çıkarılamayan ya da değiştirilemeyen dahili pile sahiptir. Pil veya ürünün hasar görmesini önlemek için pili kendi başınıza sökmeyin ya da değiştirmeyin. Pil yanlış yerleştirilirse veya farklı bir türden pille değiştirilmelidir. Yanlış tipte bir pil ile değiştirme koruyucuya zarar verebilir (yangın çıkarma, patlamaya neden olma, aşındırıcı elektrolit sızıntısı, vs.). Kullanılmış pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünün ve kullanılan pillerin imhası, yerel yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
- Yangına neden olabileceği ve hatta ürüne tamamen zarar verebileceği için ürünü sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Ürün kullanımdayken ürünün göstergesini çocukların ve hayvanların gözünden uzak tutun.
- Ürünü sökmeyin, delmeyin, ezmeyin veya ateşe maruz bırakmayın.
- Ürünün cildinize temas ettiği bölgede kızarıklık veya şişme belirtileri varsa lütfen ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.
- ⚠ Olası işitme kaybını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir ve küçük parçalar içerebilir. Lütfen bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Pilin ateşe ya da sıcak bir fırına atılarak imhası veya suya ya da diğer sıvılara atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi bir patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakılması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir. Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Ürün bilgileri ve sertifika işaretleri Şarj Kutusunda bulunur.
- ⎓Bu sembol, DC voltajını gösterir.

Bluetooth* sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların Xiaomi Inc. tarafından kullanım lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

CE

EU Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi M2110E1 ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd.
(Mİ Ekosistemimde yer alan şirketlerden biri)
Adres: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District,Dongguan, Guangdong, Çin.

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Kullanım Kılavuzu Sürümü: V 4.0